




MSI B450M-A PRO MAX II Motherboard AMD B450 Sockel AM4 micro ATX

Marke : MSI

Artikel-Code: B450M-A PRO MAX II

Produktname : B450M-A PRO MAX II



MSI B450M-A PRO MAX II. Prozessorhersteller: AMD, Prozessorsockel: Sockel AM4, Kompatible Prozessoren: AMD Ryzen™ 5. Unterstützte Arbeitsspeicher: DDR4-SDRAM, RAM-Speicher maximal: 64 GB, Arbeitsspeicher Typ: DIMM. Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen: M.2, SATA III, Unterstützte Speicherlaufwerke: SSD. Maximale Auflösung: 4096 x 2160 Pixel. USB-Stecker: USB Typ-A

Prozessor		E/A-Anschlüsse auf der Rückseite	
Prozessorhersteller *	AMD	USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A *	4
Prozessorsockel *	Sockel AM4	Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) *	1
Kompatible Prozessoren *	AMD Ryzen™ 5	Anzahl PS/2 Anschlüsse	2
Maximale Anzahl an SMP-Prozessoren	1	Anzahl HDMI-Anschlüsse *	1
Unterstützte Prozessorsteckplätze	Sockel AM4	HDMI-Version	1.4
Speicher		Anzahl DVI-D-Anschlüsse *	1
Unterstützte Arbeitsspeicher *	DDR4-SDRAM	Kopfhörerausgänge	1
Anzahl der Speichersteckplätze *	2	Mikrofon-Eingang	✓
Arbeitsspeicher Typ	DIMM	USB-Stecker	USB Typ-A
Speicherkanäle	Zweikanalig	Netzwerk	
ECC-Kompatibilität	ECC & Nicht-ECC	Ethernet/LAN	✓
Unterstützte Arbeitsspeichergeschwindigkeit	2667, 2800, 2933, 3000, 3066, 3200, 3466, 3600, 3733, 3866, 4000, 4133 MHz	Ethernet Schnittstellen Typ	2.5 Gigabit Ethernet
RAM-Speicher maximal *	64 GB	WLAN *	✗
Unbuffered Speicher	✓	Merkmale	
Speicher-Controller		Motherboard Chipsatz *	AMD B450
Unterstützte Speicherlaufwerke	SSD	Audio-Chip	Realtek ALC897
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen *	M.2, SATA III	Audio Kanäle *	7.1 Kanäle
Grafik		Motherboardformfaktor *	micro ATX
Parallele Verarbeitungstechnologie *	Nicht unterstützt	Motherboard Chipsatz Familie *	AMD
Maximale Auflösung	4096 x 2160 Pixel	Energiequelle	ATX
Diskreter Grafik support	✓	Unterstützt Windows-Betriebssysteme	Windows 10 x64, Windows 7 x64
Interne E/A-Anschlüsse		Erweiterungssteckplätze	
Anzahl USB 2.0 Schnittstellen *	4	PCI-Express x1 (Gen 2.x)-Anschlüsse	1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anschlüsse *	2	PCI-Express x16-Slots	1
SATA III Anschlüsse *	4	BIOS	
Front Panel Audiostecker	✓	BIOS-Typ *	UEFI AMI
		BIOS-Speichergröße	256 Mbit
		ACPI-Version	6.1

Interne E/A-Anschlüsse		BIOS	
Frontpanel-Stecker	✓	Clear CMOS-Jumper	✓
ATX Stromstecker (24-pol.)	✓	Systemverwaltung BIOS (SMBIOS) Version	2.8
CPU Ventilatorstecker	✓	Gewicht und Abmessungen	
Chassis Intrusion Stecker	✓	Breite	200 mm
TPM-Anschluss	✓	Tiefe	236 mm
Parallel Verbinder	✓	Lieferumfang	
Serielle Port-Headers	1	Mitgelieferte Kabel	SATA
E/A-Anschlüsse auf der Rückseite		Treiber enthalten	✓
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse *	2	Sonstige Funktionen	
		Schnellinstallationsanleitung	✓



0824142333235



824142333235



4711377125291

Catalog Object Cloud



Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.